



Moteur SIMU

2 Câblage



- Possibilité de câbler 3 moteurs max. en parallèle sur un interrupteur.
- Attacher les câbles pour éviter tout contact avec une partie en mouvement.
- Si la motorisation est utilisée en extérieur, et si le câble d'alimentation est de type H05-VVF alors installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goutte.
- Le moteur ne permet pas le raccordement à un système de commande par : alimentation de secours (de type onduleur, groupe électrogène), Iriac, etc... Nous consulter.

3 Mise en service du moteur




- Après les deux premières ouvertures et fermetures consécutives et complètes du volet roulant :
- La motorisation mémorise automatiquement les positions des fins de courses haut et bas.
 - La fonction « arrêt sur obstacle » devient active.

Il est conseillé d'effectuer ces deux cycles ouverture / fermeture dès l'installation du produit.

4 Effacement des réglages automatiques

- Dans le cas d'une nouvelle installation avec ce moteur, il est conseillé de ré-initialiser le moteur selon la procédure suivante :
- Effectuer trois appuis successifs d'une durée de 1s, chacun sur la touche ▲. Le moteur effectue une brève rotation à chaque appui.
 - Effectuer trois appuis successifs sur la touche ▼. Les deux premiers appuis d'une durée de 1s. (le moteur effectue une brève rotation à chaque appui) et le troisième d'une durée de 2s. (le moteur effectue deux rotations successives dans le même sens).



5 Utilisation et maintenance

- Cette motorisation ne nécessite pas d'opération de maintenance.
- Appuyer sur la touche ▲ du point de commande pour faire monter le produit motorisé.
- Appuyer sur la touche ▼ du point de commande pour faire descendre le produit motorisé.

Astuces et conseils d'utilisation :

Constats	Causes possibles	Solutions
Le produit motorisé ne fonctionne pas	La motorisation est en protection thermique	Attendre que le moteur refroidisse

Si le produit motorisé ne fonctionne toujours pas, contacter un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat.



Par la présente, SIMU SAS F-70103 GRAY déclare en tant que fabricant que la motorisation couverte par ces instructions, marquée pour être alimentée en 230V-50Hz et utilisée comme indiqué dans ces instructions, est conforme aux exigences essentielles des Directives Européennes applicables et en particulier de la Directive Machine 2006/42/EC et de la Directive CEM 2014/30/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité à l'UE est disponible sur www.simu.com. Emmanuel CARMER, directeur général, GRAY, 12/2016.