

Moteur TUBAUTO 7/3

fin de course et synchronisation



1 moteur accompagné de 2 télécommandes

Programmation d'un portail de garage sectionnel

Étape



- Appuyer sur le bouton transparent tout en débranchant la prise du moteur
- En tenant le bouton appuyé attendre 15 secondes
- Rebrancher la prise électrique du moteur, lorsque l'ampoule clignote, lâcher le bouton transparent
- Appuyer de nouveau sur le bouton transparent: le portail de garage monte et descend (il enregistre ses fins de courses)

Synchronisation du moteur et des télécommandes

Pour une télécommande neuve



Tirer sur la languette jaune pour l'enlever.

Pour savoir si elle s'est correctement retirée appuyer sur la télécommande: celle-ci doit clignoter.



- Appuyer 1 fois sur le bouton gris .
- Maintenir le bouton de la télécommande tout en la mettant à proximité du bouton
- Celui-ci doit se mettre à clignoter, à ce moment la lumière de la télécommande passe du bleu au rouge
- Lorsque le clignotement de la lumière du moteur s'accélère, lâcher le bouton de la télécommande puis appuyer une nouvelle fois rapidement.
- Le moteur l'a enregistré .
- Pour la deuxième télécommande suivre la même procédure dans la seconde qui suit .